## ウェブカメラ初期設定マニュアル

## IODATA TS-WPTCAM

付属品の取り付け	説明書の通り、添付のアンテナと AC アダプターを取り付けます。
	有線 LAN ルーターに接続する場合も説明書の通り取り付けてくださ
	<i>د</i> ،
無線 LAN ルータ	有線 LAN ルーターの場合、ここの作業は必要ありません。
ーとの接続(1)	
	無線 LAN ルーターの WPS ボタンを 3 秒間長押しし、WPS ランプが
	点滅したら離します。
	※WPSボタンにあたるものは、お使いのルーターによって名称が違
	います。らくらくスタートボタンも WPS ボタンと同じです。
無線 LAN ルータ	有線 LAN ルーターの場合、ここの作業は必要ありません。
ーとの接続(2)	
	WPS ランプが点滅中にカメラ背面の WPS ボタンを約1秒間押します。
	Access ランプの点滅を確認します。WPS ランプは少し経つと点滅が終
	了します。その時は、もう一度3秒間長押しします。
ソフトウェアのダ	ここからは、無線、有線 LAN 共通手順です。
ウンロード	インターネットを開き、
	http://www.iodata.jp/r/3022 にアクセスします。
	ご利用の OS をクリックして、ダウンロード、実行。
	[Magical Finder]がダウンロードされます。
	○ 日 ■ Mitp://www.iddata.go/city/control //2022/fm/mit=sight D = さざえ ■ 95//- F5/(25/2) [An., x] 7 < - (A)、 単語(1)、 第(4)、 (A)、 (A)、 (A)、 (A) 9 = 日 ● # · (~-50) + e - (27×(5) + · · · //, (A)) = # · (3)
	18.17.16/0.Com/a 90-012 I-D DATA I 直品質問 I 対応信号 I ジボート発音 I ションピング I 振烈(-b2-年 初天 生くとなって) A 本 日本
	HOME > ダウンロード > サポートライブラリ > MagicalFinder
	常島名 MajciaFinder ヴル・トクマーンス 0     (かんたんドアドレス設定ゲール) 0 Q&A     (ののパー Maintosh 0 ACのパート Naintosh
	資品Q&A         の         の         の         の         規         の         の         規         の         の         規         の         目         の         目         の         目         の         目         の         日         回 </th
	(3)クインドウで開きます) ・ ユージー 登録 ・ ジートンフト/ファームウェア ・ グロ用ののを演用してください。
	Working 2000         Windows 700         Working 2000         対応信任           Windows 700         Windows 700         Windows 700         対応信任           Windows 700         Windows 700         Windows 700         対応信任
	· 2 二版 • 製品別

IP アドレスの設	デスクトップ上の[mfinderXXX]フォルダ開き、[MagicalFinder.exe]
定(1)	をダブルクリックします。このような画面が表示されたら、IP 設定を
	クリックします。
	Magical Finder - ネットワークデバイス設定ユーティリティ
	設定可能なネットワークデバイス一覧 Magical Finder
	IPアドレス         MACアドレス         デバイス名         デバイス設定           ③         CAM-         □         IP設定         ① JP設定
	発見したデバイス数 1 () (情報の)更新
	現在のステータス 検索が充了しました。 開じる
IP アドレスの設	お使いの状況によってはこの画面は出ない場合かあります。その場合
定(2)	はこの作業は必要ありません。
	ログインパスワード入力と出るので、カメラの底面にある MAC アドレ
	スを入力し、OK をクリックします。 
	☑ Magical Finder - ネットワークデバイス設定ユーティリティ ☑
	設定可能なネットワークデバイス一覧 IPアドレス MACアドレス デバイス名 デバイス設定
	CAM- PB設定 @プラウザ  FB Login Password  CAM- CAM- CAM- CAM- CAM- CAM- CAM- CAM
	ログインパスワードを入力してください 〇K
	年見したアバイス酸     日
IP アドレスの設	次の IP アドレスを使うにチェックを入れ、このコンピュータの IP ア
定(3)	ドレスの欄に IP アドレス等が表示されていなければ、ネットワークイ
	ンターフェイスを変更し、IP アドレス、サブネットマスク、デフォル
	トゲートウェイを表示させます。
	🔎 Magical Finder - IPアドレス設定
	アウセスポイントのIPアドレスの設定 の IPアドレスを自動的に取得する(0)
	で 次のIPアドレスを使う(S)
	デフォルトゲートウェイ(D) [
	- 💻 このコンピュータのIPアドレス
	ネットワークインターフェイス:
	IPアドレス:

IP アドレスの設	下の IP アドレスの最後の数字だけ変更したものを上の IP アドレスの
定(4)	部分に入力します。サブネットマスクと、デフォルトゲートウェイは
	同じ数字を入力します。入力後、OKをクリックします。
	Magical Finder - IPアドレス設定
	アクセスポイントのIPアドレスの設定            ・ アアドレスを自動的に取得する(0)         ・ 法のIPアドレスを使う(S):             ・ アアドレスを使う(S):         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	クリア <del>0K</del> キャンセル
ブラウザのお動	ブラウザボタンを押すと wab ブラウザがお動します
ノノワリの起動	ノノソリホクンを打りと WeD ノノソリル 胆則しより。
	Hugkal Hitler マイッチ・ク・クリハイ Adde J マイジナイ
	発見したデバイス数 1 現在のステータス 検索が完了しました。 閉じる
	C     D     D     C     D     C </th
	としていていて、こので、         としていていて、         としていて、         としていて、         としていて、         としていて、         としていて、         としいて、         の

